

































Bruk av funksjonene

Autonummereringsvalg			
Lagre	AutNrValg		▶ AutNrValg
Bruke		AutNrValg	
Vise	Vis	AutNrValg	
Medflytting			
Aktivere	Medfl.		▶ Medfl.
Deaktivere	▶ Medfl.		
Reaktivere	Medfl.	▶ Medfl.	
Vise nummer	Vis	▶ Medfl.	
Anropshenting			
		Innhent	
Samtale venter			
Svare		▶ SVT	
	(Vent)		
Gå tilbake til første anrop			
Konferanse			
	Konfer.		▶ Konfer.
Høytaler			
Aktivere			
Bytte til telefonrør			
Telefonrør til høytaler			
Vent			
Sette en samtale på venting			
	(Vent)		
Gå tilbake til en samtale som er satt på venting			
Slå siste nummer på nytt			
			
Melding			
			
Ventekopling			
Aktivere	Ringlg		
Når varslet		▶ Ringlg	
Deaktivere	▶ Ringlg		
Overføre			
	Overfør		▶ Overfør

Forklaring

Ikon	Handling
()	Angir tekstetiketter for tasthettene, for eksempel (Melding).
	Løft telefonrøret, trykk linjetasten eller trykk høytalertasten .

	Legg på røret, eller trykk  for å avslutte samtalen.
	Slå et nummer.
	Trykk linjetasten.
▶ AutNrValg	▶ blinker når en funksjon programmeres. ▶ lyser vedvarende når en funksjon er aktiv.
	Trykk Tjenester -tasten.
	Trykk Melding -tasten.
	Trykk navigeringstastene .
	Trykk høytalertasten .
	Trykk Demp -tasten (av/på).
	Trykk Katalog -tasten.

Menyene Tjenester og Telefonvalg











Tjenester-menyen



Merk: [Tjenester](#)-menyen inneholder menyene [Telefonvalg](#), [Passordadministrasjon](#), [Virtuelt kontor](#) og [MG 1000B](#). Det er ikke sikkert at disse menyene er tilgjengelig på IP2002-telefonen din. Kontakt systemadministratoren.

Telefonvalg-menyen

Volumjustering

Ringefunksjon	Velg		Velg	
Telefonrør	Velg		Velg	
Høytaler	Velg		Velg	
Hodetelefoner	Velg		Velg	
Ringsignal	Velg		Velg	

Kontrastjustering



Språkvalg



Dato/tid



Tasteklikk



Ringelyd



Oppsett for samtaler



Merk: [Katalog](#)-tasten gir tilgang til Firmakatalog, Personlig katalog, Oppr.liste og Anr.liste. Hvis du vil ha mer informasjon om IP2002-telefonen, kan du se [brukerhåndboken for IP2002-telefonen](#).

IP2002-telefonen



IP2002-telefonen

For NorTEL Networks Communication Server 1000

Hurtigreferanse

